

## CHARGEUR LAMPE A MAIN VEHICULE 5X12-24V POUR L-3000/L-3000P

**ADALIT**

**PILES + BATTERIES = TRI  
L'ÉCO-RÉFLEXE  
GALLIN**
**- LAMPES À MAIN -**

**CHARGEUR SECTEUR  
220 V - 1 TORCHE**

**CHARGEUR VÉHICULE  
12 V / 24 V - 5 TORCHES**

**CHARGEUR SECTEUR  
220 V - 3 TORCHES**
**DESCRIPTIF**

Les chargeurs sont munis d'un système électronique de déconnexion automatique en fin de charge afin d'éviter les surcharges.

Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.

Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.

Les chargeurs sont munis d'une indication de l'état de charge. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

**LES 'PLUS' PRODUIT**

- **Pratique :** diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- **Multipositions possibles :** permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

G208105 - Kit Chargeur 12 V / 24 V / 220 V pour 1 torche

G206122 - Chargeur secteur 220 V pour 2 torches

G206130 - Chargeur secteur 220 V pour 3 torches

G206145 - Chargeur secteur 220 V pour 5 torches

G206156 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 2 torches

G206165 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 3 torches

G206185 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 5 torches

**SPECIFICITES TECHNIQUES**

| MODELES & SPECIFICITES          |                                | CHARGEUR                                     |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Directive européenne            | Indice de protection           | IP54   |
|                                 | Marquage                       | CE e9  |
| Caractéristiques fonctionnelles | Durée de charge                | 8h   |
|                                 | Déconnexion à la fin de charge | Automatique                                  |
|                                 | Indication de charge           | LED rouge : en charge<br>LED verte : chargée |
|                                 | Alimentation                   | DC : 12/24V<br>AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz    |
| Dimensions (L x l x h)          | Individuel                     | 76 x 131 x 57 mm                             |
|                                 | Pour 2 lampes-torches          | 181 x 102 x 57 mm                            |
|                                 | Pour 3 lampes-torches          | 256 x 102 x 57 mm                            |
|                                 | Pour 5 lampes-torches          | 406 x 102 x 57 mm                            |

**DIVERS KIT DISPONIBLES**

**G208110** - Kit L-3000 + Chargeur 12 V / 24V / 220 V

**G208114** - Kit L-3000 POWER + Chargeur 12 V / 24 V 220 V



**G206185 – CHARGEUR VÉHICULE 5X12-24V POUR L-3000/L-3000P**