

Généralités

- 3 modes de répétitions :
- Répétition totale
 - Répétition sur table (90 entrées)
 - Répétition sur préfixes (10 entrées)
 - Programmation par la tête PILOTV2, pas besoin de PC
 - Gestion des sous-adresses (répétition par sous-adresses)
 - Gestion des messages alphanumériques / numériques / tone seul
 - Gestion de l'anti ping-pong, permettant d'éviter que le PERROQUET réémette des messages provenant d'un autre PERROQUET.
 - Gestion de l'alarme secteur (possibilité d'envoyer cette alarme à 10 codes RIC préprogrammés)
 - Gestion de l'alarme intrusion (possibilité d'envoyer cette alarme à 10 codes RIC préprogrammés)
 - Simplicité de mise à jour du firmware par PC

Caractéristiques électriques

- Alimentation 230 V
- Câble électrique de 3 m avec prise 230 V
- Alimentation chargeur SLAT SIRIUS 8 A
- Batterie 48 heures

Caractéristiques émetteur/recepteur POCSAG

- Puissance : 25 W max (possibilité de programmer la fréquence souhaitée)
- Signal POCSAG 4,5 KHz d'excursion
- Sensibilité supérieure à 20 dB pour -107dBm
- Squelch réglable par soft
- Connecteur type N femelle sur coffret pour le raccordement à l'antenne

Caractéristiques mécaniques

- Coffret SAREL 600 x 400 x 250mm
- Fixation murale livrée
- Porte intégrant une serrure 3 points



Perroquet

Répéteur POCSAG

PRODUIT	RÉFÉRENCE DE COMMANDE	RÉFÉRENCE UGAP
Répéteur POCSAG	PERROQUET	1742976

PERROQUET est un répéteur POCSAG destiné à augmenter la couverture radio dans les zones difficiles. Il permet de réémettre automatiquement les messages POCSAG qu'il reçoit à destination des pagers.

PERROQUET est développé et assemblé par **TPL Systèmes** pour le marché des Sapeurs-Pompiers Français.

PERROQUET intègre une tête PILOTV2 permettant une programmation facile et rapide du mode fonctionnement.

PERROQUET a 3 modes de fonctionnement programmables depuis la tête PILOTV2 :

- Répétition totale (réémission de tous les codes RIC et messages POCSAG qu'il reçoit)

- Répétition par liste (réémission uniquement des codes RIC préprogrammés et les messages POCSAG associés) (possibilité d'avoir une liste de 90 codes RIC)

- Répétition par préfixes (réémission uniquement des codes RIC commençant par le -ou les- préfixes préprogrammés et les messages POCSAG associés). Possibilité d'avoir une liste de 10 préfixes codes RIC ; exemple 0241XXX ou 024XXXX, etc.

Il est livré dans un coffret mural de marque SAREL lui procurant une parfaite étanchéité et protection mécanique.

PERROQUET intègre une alimentation chargeur et une batterie tampon de 48h.

