



Des décisions rapides sont essentielles quand vous travaillez dans des conditions rudes.

Ce Push-To-Talk 2 en 1 est utilisable avec ou sans équipement de tête grâce à l'intégration d'un microphone et d'un Haut-Parleur. Il a été conçu pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes telles que les expositions aux flammes et à la chaleur ou l'exposition sous l'influence de brouillard salin et d'eau salée.

### Conception ergonomique

- Deux boutons PTT extra-large (face avant et latéral) avec un point de pression optimal (durée de vie testée sur 200 000 cycles)
- Les deux boutons permettent une utilisation facilitée avec des gants (même sous des tenues épaisses de protection)
- Bouton d'urgence de couleur orange (pour utilisation avec certaines radios uniquement)
- Positionnable sur la veste de feu ou sur la bretelle d'ARI avec une pince à vêtements rotative
- Connecteur NEXUS 4 points compatible avec les équipements de tête MSA
- Prise additionnelle pour écouteurs (jack 3.5 mm)
- Câble spiralé de 50 cm de longueur non étirée

### Bonne intelligibilité de la parole

- Haut-parleur dynamique avec réglage du volume suivant 3 niveaux (molette de réglage) et permettant de garantir un signal clair
- Microphone avec suppression de bruit pour atténuer le bruit ambiant

## PTT HandyCom

Informations techniques	
Appareil	
Matières	Resistant à la flamme et composants autoextinguibles, capot plastique resistant aux chocs et à l'impact, Câble spiralé en PUR (longueur sans étirement de 50 cm) avec un raccordement sécurisé NEXUS
Dimensions	92 mm x 69 mm x 42 mm
Poids sans le câble	135 g
Degré de protection	IP 67, résistant à l'eau salée
Température	-30°C à +70°C
Microphone	
Transducteur	Electret, suppression de bruit
Sensibilité	18 mV / Pa
Haut-Parleur	
Transducteur	Dynamique
Puissance nominal	1 W
Niveau de pression acoustique	80 dB à 0,5 W à une distance de 0,5 m

Références de commande	
10157059	PTT HandyCom pour <b>Motorola MTP850 FuG</b> MTP850 FuG, MTP830 FuG, MTP850 S
10160506	<b>PTT HandyCom pour Motorola GP320 etc.</b> GP140, GP320, GP328, GP329, GP338, GP339, GP340, GP360, GP380, GP640, GP650, GP680, GP1280, HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS MT6000E, MTP200, MTP300, MTP 700, MTX 900, MTX8250, MTX8250LS, MTX9250, MTX960, PR860, PRO5150, PRO5350, PRO5450, PRO5550, PRO5750, PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550, PRO7650, PRO7750, PRO9150, PTX700, PTX760, PTX780
10202766	<b>HandyCom PTT pour Motorola DP2000, MTP3***, DP3441/DP3661, etc.</b> DP2000, DP2400, DP2600, MTP3100, MTP3150, MTP3200, MTP3250
10202767	<b>HandyCom PTT pour Motorola DP3000/DP4000 sauf DP3441/DP3661</b> DP3400, DP3401, DP3600, DP3601, DP4000, DP4400, DP4401, DP4600, DP4601, DP4801, XIR P8668i, MTP6550, MTP6650, MTP6750, APX6000, APX7000, APX8000
10157058	<b>PTT HandyCom pour Sepura div. STP</b> STP 8000, STP8100, STP 8200, STP 8030, STP 8038, STP 9000
10157057	<b>PTT HandyCom pour TPH700</b>
10211674	<b>PTT HandyCom pour TPH/TTH900</b>
10164662	<b>PTT HandyCom pour Kenwood TK290</b>
Sur demande	Pour les autres radios