

# Terminaux numériques Aastra 6750

## Conjuguer design et fiabilité

Aastra 6753  
Aastra 6755  
Aastra 6757



### Points forts de la gamme Aastra 6750

#### • Aastra 6753, simplicité et élégance

Le terminal Aastra 6753 possède un écran permettant la lecture rapide du nom du correspondant appelé ou appelant. Par ailleurs la fonction appel par le nom permet d'accéder à l'annuaire de l'IPBX.

Il bénéficie de 6 touches programmables et de 2 touches additionnelles pour gérer, par exemple, le multiligne. Une led permet de signaler à l'utilisateur la présence d'un message dans la boîte vocale ou encore un appel non répondu.

#### • Aastra 6755, pour les grands communicants

L'Aastra 6755 bénéficie d'un large écran et de 12 touches programmables dont 6 avec libellés sur écran LCD. Son navigateur central en simplifie l'utilisation. La fonction main-libre et la prise casque en font le poste idéal pour gérer les appels.



Aastra 6753



Aastra 6755



Aastra 6757

#### • Aastra 6757, pour les plus exigeants

Le terminal Aastra 6757 dispose également d'un large écran, pour afficher les libellés des 20 touches programmables, et de 5 touches interactives.

- Libellés de touches sur écran LCD
- Design moderne
- Pavé central de navigation pour les postes 6755 et 6757
- Effet de gamme avec la gamme des terminaux SIP Aastra 6750i
- Compatibilité avec la base installée (à partir de la version R3.2)

	<b>6753</b>	<b>6755</b>	<b>6757</b>
<b>Caractéristiques physiques</b>			
Position murale	•	•	•
Prise casque		•	•
<b>Ecran</b>			
Nombre de lignes	3	8 144 x 75 pixels	11 144 x128 pixels
Gestion du contraste	•	•	•
<b>Touches</b>			
Accès direct messagerie vocale	•	•	•
Bis	•	•	•
Raccroché	•	•	•
R (touche Flash)	•	•	•
Répertoire	•	•	•
Coupure micro (led)	•	•	•
Main-libre		•	•
Ecoute amplifiée (led)	•	•	•
Interphonie		•	•
Nombre de touches mémoires programmables (led)	6	12	20 (1)
Nombre de touches interactives			5
Navigateur		•	•
Voyant message (appel non lu dans le journal, signalisation appel entrant, messagerie)	•	•	•
Transfert	•(2)	•(2)	•
Conférence	•(2)	•(2)	•
Mise en garde	•(2)	•(2)	•
Ne pas Déranger	•(2)	•(2)	•
<b>Facilités</b>			
Prise de ligne sans décrocher	•	•	•
Réglage volume haut-parleur	•	•	•
Réglage volume combiné	•	•	•
Réglage sonnerie : volume, mélodie	•	•	•
Coupure sonnerie	•	•	•
Nombre de mélodies	8	16	16
Appel par le nom	•	•	•
Multiligne	•	•	•
Taille répertoire privé (numéros/listes)		20	100
Taille des journaux du poste (appels reçus/émis=bis)	1 / 5	10 / 50	10 / 50
Affichage date/heure	•	•	•
Affichage nom/numéro	•	•	•
<b>Options</b>			
Module d'extension M670 (nombre/taille)			1 x 36 touches

(1) 5 touches disponibles par page – 4 pages au total

(2) code de facilité