

PORTE VOIX AVEC MICRO SEPARÉ



**MEGAPHONE AVEC
MICRO & SIRÈNE**



**MÉGAPHONE AVEC MICRO
SÉPARÉ & SIRÈNE**



**MÉGAPHONE AVEC MICRO
SÉPARÉ & SIRÈNE**

En option



Pile LR14
Vendue à l'unité
G210085

MÉGAPHONES

DESCRIPTIF

Porte-voix adaptés pour une utilisation professionnelle. Ils fournissent une puissance de 25W à 60 W et ont une grande portée. Légers. Alimentation 8 piles LR14.

LES '4' PRODUIT

- Puissants
- Ergonomiques

SPECIFICITES TECHNIQUES

| MODELES & SPECIFICITES | MÉGAPHONE AVEC SIRÈNE | MÉGAPHONE AVEC MICRO SÉPARÉ ET SIRÈNE | |
|------------------------|--|--|--|
| Code GALLIN | G180000 | G180002 | G180004 |
| Puissance | 25W max | 45W max | 60W |
| Alimentation | 8 piles LR14 non fournies (G210085) ou 12V externe | 10 piles LR20 non fournies (G210036) ou 12V externe | 8 piles LR14 non fournies (G210085) ou 12V externe |
| Autonomie | Environ 6h | Environ 5h | Environ 6h |
| Portée | De 500 à 700 m | 1500 m | 1000 à 1200 m |
| Dimensions cône | Ø 230 x 370 mm | Ø 350 x 505 mm | Ø 230 x 340 mm |
| Poids (sans piles) | 1 kg | 2,4 kg | 1,65 kg |
| Accessoires | - | Microphone déporté sur cordon spiralé, bandoulière, cordon allume cigarette 12 V | |
| Fonctionnalités | Prise USB Lecteur carte SD Réglage volume Entrée auxiliaire | | Prise USB Lecteur carte SD Entrée auxiliaire Fonction musique Réglage volume |

G180004 – PORTE VOIX AVEC MICRO SEPARÉ

