

KM 70/30 C BP 2SB

La balayeuse accompagnée KM 70/30 C est idéale pour le nettoyage des surfaces dures à l'intérieur et à l'extérieur. Ses balais entraînés électriquement et son système de filtration actif avec aspiration assurent le nettoyage sans dégagement de poussière.



Made in Europe



Référence

1.517-231.0

- Convient à la plate-forme de batterie li-ion 36 V
- Entraînement électrique du balai principal et du balai latéral
- Système actif de filtration de la poussière

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-------------------|---------|
| Code EAN | 4054278807898 | |
| Type d'entraînement | manuel | |
| Entraînement - puissance | V | 36 |
| Rendement surfacique maX. | m ² /h | 3920 |
| Largeur de travail | mm | 480 |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 700 |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux | mm | 980 |
| Volume brut/net du conteneur | l | 45 / 20 |
| Surface filtrante | m ² | 0,6 |
| couleur | Anthracite | |
| Poids (avec accessoires) | kg | 33,5 |
| Poids de l'emballage | kg | 40,2 |

Équipement

| | |
|----------------------------------|--------|
| Filtre plissé plat | Papier |
| Entraînement balayage électrique | ■ |
| Balai principal réglable | ■ |
| Décolmatage manuel du filtre | ■ |
| Timon rabattable | ■ |
| Balayage par poussée | ■ |
| Aspiration | ■ |
| Utilisation en extérieur | ■ |
| Utilisation en intérieur | ■ |

■ Standard.

**Batterie lithium-ion remplaçable**

- L'autonomie de la batterie peut être choisie en fonction de la surface à nettoyer.
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
- Affichage de l'autonomie de la batterie lors du balayage.

**Filtre plissé plat avec aspiration active**

- Réduit la formation de poussière et assure un environnement de travail propre.
- Remplacement du filtre sans outil.
- Le décolmatage manuel du filtre assure le meilleur résultat de balayage, même en présence de poussières fines.

**Tablette pratique**

- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
- Augmente l'efficacité et évite des déplacements supplémentaires.
- Les gros déchets peuvent être facilement collectés et éliminés.

ACCESSOIRES POUR KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0




| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|---|
| FILTRE PLISSÉ PLAT | | | | |
| Filtre plissé plat papier | 1 | 6.904-367.0 | Papier, certifié pour la classe de poussières M. | ■ |
| ROULEAU-BALAI PRINCIPAL | | | | |
| Rouleau-balai standard | 2 | 6.907-783.0 | | ■ |
| Balai principal dur | 3 | 6.903-999.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | □ |
| ROULEAU-BALAI PRINCIPAL ANTISTATIQUE | | | | |
| Tambour antistatique | 4 | 6.907-023.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles). | □ |
| BALAIS LATÉRAUX | | | | |
| Balai latéral standard | 5 | 2.644-447.0 | | ■ |
| DIVERS | | | | |
| Kit retraitement compl. | 6 | 2.644-436.0 | | ■ |
| Jupe bac à déchets | 7 | 5.030-124.0 | | ■ |
| Tablier arrière | 8 | 5.032-334.0 | | ■ |
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power 36/25 | 9 | 2.445-030.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| Battery Power 36/50 | 10 | 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 11 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| BATTERIES | | | | |
| Batterie Power+ 36/75 | 12 | 2.445-043.0 | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. | □ |
| Battery Power+ 36/60 | 13 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | □ |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 14 | 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | □ |

■ Standard. • Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--------------------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| KIT DE DÉMARRAGE | | | | |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/75 | 15 | 2.445-070.0 | | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES Accessoires BR / BD | | | | |
| Accessoires Home Base | | | | |
| Réseau accessoires guidon de poussée | 16 | 5.032-196.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Set de ramassage de déchets ABS | 17 | 2.640-908.0 | | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Plug-in-Connect Module (PCM) | 18 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Cleaning | | | | |
| Seau poignée support bleu 15L | 19 | 9.212-250.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Seau poignée support rouge 15L | 20 | 9.212-251.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. • Accessoires optionnels.